

# BC EASY 6



BC Easy 6 ist das billige Ladegerät und Erhaltungsgerät mit 2 LEDs und 6 Phasen von BC Battery Controller, ideal für die Aufladung, Desulfatierung und Wartung aller Motorrad, ATV, Roller, Motorschlitten und Jetski-Batterien. Das Ladegerät kann immer an die Batterie angeschlossen bleiben, ohne Risiko und ohne Notwendigkeit, die Batterie aus dem Fahrzeug zu trennen: es wird die Batterie bei längerer Inaktivität (sogar Monate) immer aufgeladen halten.

Darüber hinaus kann es für die langsame Aufladung und Wartung von Kfz-Batterien verwendet werden.

BC Easy 6 liefert einen maximalen Strom von 0,9 Ampere und führt eine vollautomatische Ladeverfahren mit 8 Zyklen, um entladene Batterien (ab 5 Volt) wieder aufzuladen und für die Aufladung, Desulfatierung und Erhaltung aller 12V-Batterien (Wartungsfreie, Versiegelte, mit Verschlusskappen, Gel...) von 1,2 bis 100 Ah.

Ein paar LEDs zeigt die Phase ausgeführt sowie alle Fehlermeldungen in Echtzeit an.

BC Easy 6 produziert keine Funken und ist gegen Kurzschluss, Verpolung, Überspannung und Überhitzung

geschützt.

Die Verpackung beinhaltet ein wasserdichtes Batterie-Kabel mit Ösen, das immer auf dem Fahrzeug montiert bleiben kann, und ein Batterieanschlusskabel mit isolierten Klemmen. Ein 12/18 mm Universal-Adapter (Sonderzubehör) zur Verfügung steht, um die Batterie aus dem Zigarettenanzünder aufzuladen. Die Garantie ist auf 3 Jahre verlängert.



12 VOLT  
0,9 AMP

6  
ZYKLEN

2 LEDs



NEW  
DESIGN  
2015

## TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung  
Ausgangsspannung  
Ladestrom  
Ladealgorithmus

Batterietypen

Batteriekapazität  
Betriebstemperatur  
IP-Schutzart

## BC EASY 6

220÷240 Vac, 50÷60 Hz  
13.8 V / 14.4 V - Nominell 12 V  
0.9 A max  
6 automatische Ladungsstufen (Initialization, Leichtladung, Hauptladung, Desulfatierung, Analyse der Batterie, Erhaltung.)  
12 V Blei-Säure (Nassbatterien, Gel, Wartungsfrei, VRLA, AGM, Ca/Ca, usw)  
Von 1.2 Ah bis 100 Ah  
Von -20° bis +50°C  
Wetterbeständig - Spritzschutz IP44  
Geeignet für Aussenanwendung



Wandbefestigung-System  
zur schnellen Demontage

## 6-STUFIGE LADETECHNOLOGIE

---

**BC EASY 6** ist ein **Mikroprozessor-gesteuertes** Ladegerät. Der Mikroprozessor überwacht die Batterielage in Realzeit und führt automatisch 6 Ladungsstufen durch:

1. **Initialisierung:** es wird überprüft, ob eine oder mehrere Zellen kurzgeschlossen sind, bzw. ob sich die Batterie in einem korrekten Zustand befindet und wieder aufgeladen werden kann.
2. **Leichtladung:** wenn die Batterie erheblich entladen ist, liefert das Gerät einen leichten pulsierenden Strom an die Batterie, um diese kritische Phase zu überwinden.
3. **Hauptladung:** das Batterieladegerät liefert vollen Strom an die Batterie. Während dieser Phase kann die Batterie bis zu 85-90% ihrer Kapazität wiedererlangen.
4. **Desulfatierung:** in dieser Phase wird eine „kontrollierte Ladung“ an die Batterie geliefert, die in der Lage ist die restlichen 10-15% der Batteriekapazität wieder herzustellen, mit einer eventuellen Erholung/Entschwefelung der Pb-Säure Zellen.
5. **Analyse:** das Gerät stoppt die Lieferung von Strom an die Batterie für eine kurze Zeit, um zu überprüfen, ob die Batterie in der Lage ist, die Ladung zu erhalten. Dieser Test wird während der Erhaltung wiederholt.
6. **Erhaltung:** dank einer eigens dafür vorgesehenen elektronischen Schaltung wird die Batterieladung auch über lange Stillstandszeiten aufrecht erhalten, ohne Überhitzungs- / Überladungsphänomene und Wasserverlust.

## SCHUTZ UND SICHERHEIT

---

**BC EASY 6** ist absolut sicher und es gestattet einen einfachen Einbau ohne Risiko auch für den unerfahrenen Benutzer:

- Keine Gefahr, die Fahrzeug-Elektronik (ABS, GPS...) zu beschädigen
- Schutz gegen permanenten Kurzschluss: **BC erzeugt keine Funken!**
- Schutz gegen Batteriepolumkehr
- Schutz gegen Überladung der Batterie
- Thermischer Schutz vor Überhitzung
- Es ist nicht notwendig, dass die Batterie vom Fahrzeug getrennt wird
- Sehr geringe Gasentwicklung während der Aufladung: Entfernung der Batterieverschlusskappen ist nicht nötig

Labortests gewährleisten, dass die Herstellung gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften und in Anlehnung an die Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit erfolgt. Normen und Regelungen: EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

## BATTERIE-TYPEN UND KAPAZITÄT

---

**BC EASY 6** ist geeignet für die Ladung und Erhaltung **aller 12V Blei-Säure-Batterien** auf dem Markt (offene Batterien, Wartungsfrei-MF Batterien, VRLA, AGM, Gel, Ca/Ca...). Das Gerät ist optimal für **die Aufladung und Erhaltung** von Batterien mit einer Kapazität **von 1,2 bis 100 Ah**.

## ZUBEHÖR

---

Verpackungsinhalt:

- das Batterieladegerät **BC EASY 6**, mit dem Batterie-Verbindungskabel (Standardlänge: 2m);
- ein Batterieanschlusskabel mit Ösen, das ständig an Bord installiert bleiben kann;
- ein Batterieanschlusskabel mit Krokodilklemmen;
- entsprechend dem gewählten Kit, kann ein Batterieanschlusskabel für Zigarettenanzünderbuchse (12/18 mm) eingeschlossen werden;
- eine Kopie der Bedienungsanleitung.